

bix



Taşınabilir Şarj Cihazı Kullanma Kılavuzu

Model No: PB301-65W

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Ürün Özellikleri

Bix ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü anlamak ve bütün fonksiyonlarından faydalanmak için lütfen kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu ürün DC5V güç kaynağı kullanan elektronik ürünler ile uyumludur.

Geniş Kullanım Alanı

- Akıllı telefon, Tablet, MP3, MP4, PSP ve hatta Dizüstü bilgisayarlar için güç kaynağı olarak kullanılabilir.

Güvenlik

- Yerleşik olarak aşırı şarj, deşarj, kısa devre ve aşırı akım korumaları için çip vardır.

Global Çapta Sertifikalı

- ROHS, CE ve FCC sertifikaları ile güvenli kullanımın keyfini sürünüz.

Yüksek Kapasite

- 30.000mAh kapasitesi ile günler boyu sürecektir şarj deneyimi ile tanışın.

Made in China




Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|---|
| Lightning Giriş: | 5V=2A |
| Micro Giriş: | 5V=2A / 9V=2A / 12V=1.5A |
| Type-C Giriş/Çıkış: | 5V=5A / 9V=5A / 15V=4A / 20V=3.25A |
| USB1 Çıkış: | 4.5V=5A / 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A |
| USB2 Çıkış: | 4.5V=5A / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A |
| Kapasite: | 30000mAh |
| Materyal: | ABS+PC |
| Ağırlık: | 650g |
| Boyut: | 152*76*42mm |

Kullanım Talimatları

• Powerbank ile diğer cihazları şarj etme

USB kablounuzun ilgili kısmını şarj etmek istediğiniz cihazınıza bağladıktan sonra diğer ucunu powerbank'in ilgili girişine bağlayın. (Aşağıdaki şemaya göz atabilirsiniz.)



• Powerbank'i şarj etme

Powerbank'i şarj etmek için ürünün "IN" yazan Micro USB, Type-C veya Lightning portlarını kullanınız. Kablounun ilgili ucunu powerbank'e bağladıktan sonra diğer ucunu güç adaptörüne bağlayın ve prize takın. (Aşağıdaki şemaya göz atabilirsiniz.)



Ürün Güvenliği & Tedbirler (Product Safety & Precautions)

1. Ürün lityum polimer pil içeriyor. Uygunsuz/yanlış kullanım, depolama ve kullanmama sızma/kaçak veya genişlemeye sebep olabilir ve yangına, mal kaybına ve sağlığa zarara yol açabilir.
2. Lütfen ürünü normal şekilde şarj edin ve ürüne eşleşmesi için kaliteli şarj aletleri seçiniz.
3. Lütfen ürünü termal egzoz portu, konveksiyon ısıtıcısı ve ocak/fırın gibi ısı kaynaklarının yanında kullanmayınız.
4. Ürünü lütfen kuru ve temiz yerlerde saklayınız. Uygun sıcaklık aralığı 0 derece'den 45 dereceye (32 F'den 113 F'ye) kadardır. Daha soğuk veya daha sıcak çevrelerde bırakmayınız. Lütfen kırmayın, sallamayın ve vurmuyunuz.
5. İkili çıkışlar aynı anda çalışabilir fakat toplam güç çıkışı 10.5W'yi geçmemelidir.
6. Lütfen ürünü temizlemek için kuvvetli kimyasallar kullanılmaktan kaçınınız. Eğer yıkamanız gerekirse, lütfen sadece yumuşak ve nemli bir bezle siliniz. Unutmayın ki ürün sadece prizden ayrılmış olduğunda yıkanabilir.
7. Lütfen ürünü bağlamak için hasarlı şarj etme kablosu kullanmayınız.
8. Kullanmadan önce portlara/bağlantı noktalarına dokunmadan ürünü temiz ve kuru olduğuna teyit ediniz.
9. Lütfen portlardan/bağlantı noktalarından herhangi birinin arasına zorla yanlış ve uygunsuz birleşme eklemeyiniz.
10. Lütfen ürünü çatlatıp bölmeyi denemeyiniz, aksi halde şirketimiz garanti hizmeti sunamayacaktır. Dahili pil, bu ürünün özel kullanımı için tasarlanmıştır, lütfen böyle kullanınız.
11. Güvenliğiniz ve sağlığınız için, lütfen sadece sertifikalı/onaylı şarj kabloları kullanın. Dahili kablo son derece güvenli/onaylıdır.
12. Eğer ürün kullanılmıyorsa, yerel kanunları çiğnemekten kaçınmak için, lütfen genel çöp kutularına yerine ürünü geri dönüşüm noktalarına bırakınız.
13. Ürün bir kez hasarlandığında, lütfen hemen kullanmayı bırakınız.

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;

Ünvan: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.

Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı

No:122/A Tekno Center 4, Kat Büyükcemeceli / İstanbul

Telefon: 0850 303 0 249

E-Posta: info@bix.com.tr

Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:

ORJİNAL TEKNOLOJİ
DİŞ TİC. ŞTİ.
Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı Cad.
No:122/A Tekno Center 4 / İstanbul
08503030249 / 02125500000

SATICI FİRMANIN

Ünvan:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-Posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN

Cinsi: Taşınabilir Şarj Cihazı

Markası: Bix

Modeli: Tüm Modeller

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11.maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarım isteme,
ç- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını geçirmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesidir. Tüketici malın bedel iadesini, ayni oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketici talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın aşınımın 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketiciyi kullanıma tahsis etmez. Üretici ve ithalatçı malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uluslararası yerleşim yerinin yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.